

eUHR
eU140**Funksteuerung mit Batterie**

Controller zur Steuerung für Rollläden, Jalousien oder Markisen, die mit einem WIR Funkgerät ausgestattet wurden.

Mit der eUHR eU140 können Sie mehrere WIR Funkgeräte in einer Gruppe zusammenfassen. Die Rauchwarnmelder-Signalauswertung ermöglicht ein automatisches Hochziehen aller angemeldeten Rollläden für noch mehr Sicherheit im Brandfall.

- variabel wie ein Handsender einsetzbar oder auch
- mit entsprechendem Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN49075) in alle handelsüblichen Schalterprogramme integrierbar
- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- bis zu 10 WIR Funkgeräte anmeldbar
- jederzeit auch manuell über Bedientasten zu bedienen
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- Verwaltung der Sonnen- und Dämmerungssteuerung der angeschlossenen Endgeräte



mit Rauchwarnmelder-
Auswertung und Funk
WIR Connect

WIR-CONNECT

| ARTIKEL-NR. | TYP | ARTIKEL-BEZEICHNUNG |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1003-000002 | eU140-w | eUHR batteriebetrieben, weiß |
| 1003-000003 | eU140-s | eUHR batteriebetrieben, schwarz |
| TECHNISCHE DATEN | | |
| Versorgungsspannung | 3 Volt | |
| Batterietyp | Lithium CR2450 | |
| Abmessung Bedienteil | 50 x 50 x 15 mm | |
| Sendefrequenz | 868,3 MHz | |
| Sendeleistung | max. 10 mW | |
| Reichweite im Gebäude | 15-20 m, abhängig von der Bausubstanz | |
| Reichweite Freifeld | max. 100 m | |
| Anzahl Geräte | max. 10 | |
| zulässiger Temperaturbereich | +4°C bis +40°C | |
| Frequenzbereich Alarmierung | 2,5 KHz bis 4,0 KHz | |

