

# Busch-Universal-Relais-Einsatz



## Funktionen im Überblick

- 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich).
- Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
- Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
- Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
- Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
- Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
- Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
- Für Bedienelement mit Glühlampe 6543-xxx-10x.
- Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
- Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
- Nennleistung: 2300 W/VA
- Nennstrom: 10 AX
- Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 55 °C



## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	6401 U-102
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006401A0048
<b>EAN:</b>	4011395991299
<b>Preisgruppe:</b>	19
<b>Preis:</b>	98,00 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	» <a href="#">Download PDF</a>

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [DE](#)
- » [NL](#)


### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

### Tipps / Tricks

»

## Maßbild



Anschlussbild

