



Arranque eléctrico con batería

Modelo	MG3000i
Regulación – Voltaje – Frecuencia	Inverter – 230V – 50Hz
Distorsión Voltaje - harmónicos	1% - 2.5%
Protección por sobrecarga	Si, con desconexión.
AC Nominal – máxima	2800w – 3100w
Cilindrada	171cc
Tipo de motor	4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire.
Nivel sonoro a 7mts Lpa (Ralentí - 75%)	60dB (A) - 68dB (A)
Presión máx garantizada CE-LwA acorde 2000/14/EC	92dB
Tipo arranque	Manual-Eléctrico
Capacidad tanque combustible	6L
Consumo hora - Autonomía al 25% 50% 75% carga	(0.7l/h 8h) (1l/h – 6h) (1.3l/h – 4.5h)
Capacidad de aceite – Tipo aceite	0.6L 10W30 – 10W40
Kit de transporte	Si
Dimensiones L x A x Alto (cm)	68 x 44 x 47
Peso (Kg)	43
Referencia	2014506

- Testado según EN12601:2010: grupos electrógenos accionados por motor de combustión.
- Conforme 2006/42/EC Maquinaria
- Conforme 2004/108/EC Compatibilidad electromagnética.
- Conforme 2000/14/EC (enmienda 2005/88/EC) Emisiones sonora equipamiento de exterior en su etapa II Junio 2006.