

Smartvest Funk-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 1 von 2



- Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb
- Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 100 dB) und rotem LED-Blitzlicht
- Robuste, wettergeschützte Sirene (IP44)
- Automatische Supervision: mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt

Zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich ist die Smartvest Funk-Sirene mit einer lautstarken Sirene (bis zu 100 dB) und einem rotem LED-Blitzlicht ausgestattet. Dank Batteriebetrieb (Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre) kann sie ohne Verdrahten montiert werden, wobei ein niedriger Batteriestand umgehend an die Zentrale gemeldet wird. Um wirkliche Sicherheit gewährleisten zu können, verfügt die Smartvest Funk-Sirene über einen Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt.

Smartvest Funk-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 2 von 2

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------------|------------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 112x300x102 mm |
| Batterietyp | 4 x C |
| Breite | 112 mm |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 300 mm |
| Länge | 102 mm |
| Leuchtfarbe | Rot |
| Leuchtmittel | LED |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FSK |
| Montageort | Außen |
| Nettogewicht | 0,87 kg |
| Schalldruck | 100 dB |
| Schutzart IP | 44 |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Stromaufnahme | 200 mA |
| Zertifizierungen | CE |