

Draadloze Smartvest-Sirene

Item FUSG35000A

Pagina 1 of 2



- Smartvest-uitbreiding voor de alarmering binnen en buiten
- Snelle, draadloze montage zonder bekabeling, dankzij batterijvoeding
- Afschrikkende alarmering met luide sirene (tot 100 dB) en rood LED-flitslicht
- Robuuste, weerbestendige sirene (IP44)
- Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar Smartvest-centrale
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is
- Levensduur van de batterij maximaal 2 jaar
- Sabotagebeveiliging door muurverwijderingscontact

Voor de alarmering buitens- en binnenshuis is de Draadloze Smartvest-Sirene uitgerust met een luide sirene (tot 100 dB) en rood LED-flitslicht. Doordat de sirene op batterijen werkt (levensduur van de batterijen maximaal 2 jaar) kan deze zonder bedrading worden gemonteerd. Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt dit onmiddellijk aan de centrale gemeld. Om de veiligheid te kunnen garanderen, beschikt de draadloze Smartvest-sirene over een sabotagebeveiliging met een contact dat meldt als de installatie van de muur wordt getrokken.

Draadloze Smartvest-Sirene

Item FUSG35000A

Pagina 2 of 2

Technical Data:

Toepassingsgebieden	Buiten / Binnen
Kleur	Wit
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Energieverbruik Standby	0,2 mA
Min. luchtvochtigheid	10
Afmetingen	(B x L x H) 112 x 122 x 300 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterijvoeding	Ja
Batterijtype	C (1,5V)
Brutogewicht	0,19 kg
Draadloze modulatie	FSK
Frequentie	868 MHz
Draadloze reikwijdte	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Materiaal van de behuizing	Plastic
Aantal batterijen	4
Kleur verlichting	Rood

Verlichting	LED
Max. levensduur van de batterij	1 jaren
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	0,82 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Geluidsdruk	80 / 100 dB
Beschermingsklasse IP	44
Zendvermogen	4,5 dBm
Voedingsspanning DC	5 V
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Energieverbruik	200 mA