



# Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II Reflex SI mit Multilinse

## Funktionen im Überblick

- Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Zur Erfassung bis zum Erdboden.
- Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
- Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
- Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
- Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
- Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
- Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
- Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
- Schutzart Sensor: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: 0 °C - 35 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, bei Montagehöhe: 2,5 m
- Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, bei Montagehöhe: 1,2 m
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 180 °
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m, alternativ: 2,5 m
- Einbaulage: Schiebeschalter oben.
- Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
- RAL-Farbnummer: 9010

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	6800-214-104M
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006800A2083
<b>EAN:</b>	4011395990926
<b>Preisgruppe:</b>	19
<b>Preis:</b>	119,00 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	» <a href="#">Download PDF</a>

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [DE](#)
- » [NL](#)

### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

### Tipps / Tricks

- » [Montagehinweise](#)

## Maßbild



