

1



## IEC/EN 60898-1



- Leitungsschutzschalter K60N bieten die nachfolgenden Funktionen:
  - Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme,
  - Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme,
  - Unterbrechung, Öffnen und Schließen.
- Die Querverschienung ist mit FI-Schutzschaltern der Serie ID K mittels Gabel-Phasenschiene möglich. Siehe Seite 7/13
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich

Wechselstrom (AC) 50/60 Hz		Betriebsausschaltvermögen (Ics)
Bemessungsschaltvermögen (Icn) gemäß IEC/EN 60898-1		
L-L	400 V	100 % von Icn
L/N	230 V	
Nennstrom (In) 2 bis 40 A	6000 A	

## Bestelldaten

K60N				
Typ	1P		3P	
Zusatzausrüstung	Montage nicht möglich		Montage nicht möglich	
Nennstrom (In)	Charakteristik		Charakteristik	
	B	C	B	C
2 A	-	A9K02102	-	-
4 A	-	A9K02104	-	-
6 A	A9K01106	A9K02106	A9K01306	A9K02306
10 A	A9K01110	A9K02110	A9K01310	A9K02310
13 A	A9K01113	A9K02113	-	A9K02313
16 A	A9K01116	A9K02116	A9K01316	A9K02316
20 A	A9K01120	A9K02120	A9K01320	A9K02320
25 A	A9K01125	A9K02125	A9K01325	A9K02325
32 A	A9K01132	A9K02132	A9K01332	A9K02332
40 A	A9K01140	A9K02140	A9K01340	A9K02340
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Breite TE	1	1	3	3
Zubehör	Verriegelungselement Bestell-Nr.: 26970			