

eUHR
eU240**Funksteuerung mit Aktor****Steuerung für Rollläden, Jalousien oder Markisen durch Anschluss eines gängigen Rohrmotors.**

Fernbedienbar mit WIR-Funksendern oder -sensoren; Gruppensteuerung mit der eUHR eU140 möglich oder auch Smart Home-fähig durch Mediola. Die Rauchwarnmelder-Signalauswertung ermöglicht ein automatisches Hochziehen der Rollläden für noch mehr Sicherheit im Brandfall.

- mit entsprechendem Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN 49075) kann die eU240 in alle handelsüblichen Schalterprogramme integriert werden
- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- Einbindung in Netzwerk, z. B. lokal mit eU140 oder internetbasiert mit Mediola
- jederzeit auch manuell über Bedientasten zu bedienen
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- individuelle Sonnen- und Dämmerungssteuerung mit Funk S/D-Sensor möglich
- 20 h Gangreserve



**AUCH IN
SCHWARZ
ERHÄLTlich**



mit Rauchwarnmelder-
Auswertung und Funk
WIR Connect

WIR-CONNECT



ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1003-000004	eU240-w	eUHR mit Aktor, weiß
1003-000005	eU240-s	eUHR mit Aktor, schwarz
TECHNISCHE DATEN		
Verwendung	Unterputz	
Versorgungsspannung	230 V 50 Hz	
Schaltleistung (maximal)	575 W	
Standby Verbrauch	≤ 0,4 W	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Gangreserve (bei Netzausfall)	ca. 20 h	
Abmessungen Bedienteil	50 x 50 x 15 mm	
Temperaturbereich	+4° C bis +40° C	
Frequenzbereich Alarmierung	2,5 KHz bis 4,0 KHz	
Sendefrequenz	868,3 MHz	
Sendeleistung	max. 10 mW	
Reichweite im Gebäude	15-20 m, abhängig von der Bausubstanz	
Reichweite Freifeld	bis zu 200 m	
anmeldbare Sender	bis 50	

