

WLAN Smart LED-Lampe | Vollfarbig und warmweiß | E14

Allgemeine Informationen

Als Teil der ständig wachsenden SmartLife-Reihe ermöglicht Ihnen diese kabellose intelligente Nedis® Vollfarb-Lampe (mit E14-Schraubfassung), ihre Farbe und Helligkeit per Fernzugriff über Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Home) zu steuern.

Ändern Sie ihre Helligkeit und Farbe
Diese Lampe kann an Ihre Stimmung angepasst werden. Sie bietet Helligkeitseinstellungen bis zu 350 Lumen (entspricht einer herkömmlichen 40-W-Lampe) und bietet neben Warmweiß sämtliche Farben.

Kabellose Verbindung
Über Ihren WLAN-Router können Sie sie ganz einfach kabellos mit Ihrem Netzwerk verbinden. Eine intuitive App ermöglicht Ihnen, Zeitpläne festzulegen und sie mit anderen Produkten aus unserem Nedis SmartLife-Sortiment zu verbinden, um Ihr eigenes vernetztes Smart-Home-System zu erstellen.

Informationen zu Nedis SmartLife
Entdecken Sie eine breite und stetig wachsende Produktpalette – wie Lampen, Schalter, Steckdosen, Sensoren und Kameras – die alle über eine benutzerfreundliche und intuitive App gesteuert werden können. Mit den von Amazon Alexa und Google Home unterstützten Sprachsteuerungsfunktionen und nicht mehr als Ihrem bestehenden WLAN-Netzwerk ist dies das leicht gemachte vernetzte Smart-Home schlechthin. Ganz gleich, ob Sie eine einzelne Smart-Lampe oder eine einzige Steckdose suchen oder Ihr gesamtes Haus automatisieren möchten, entdecken Sie, wie zugänglich Smart-Technologie heute ist.

Produktdetails



Verkaufsinformationen

Ordercode: **WIFILC10WTE14**
 Artikelbeschreibung: WLAN Smart LED-Lampe | Vollfarbig und warmweiß | E14
 Verpackung: Giftbox with eurolock
 Marke: Nedis



Menge	LxBxH (mm)	Gewicht
1	60x63x127	63 gr.
40	340x160x520	3170 gr.

WLAN Smart LED-Lampe | Vollfarbig und warmweiß | E14

- Ändern Sie die Farbe entsprechend Ihrer aktuellen Stimmung
- Stellen Sie die Helligkeit bis zu 350 Lumen ein – ähnlich wie eine herkömmliche 40-W-Lampe
- Steuern Sie das Licht per Fernzugriff mit Ihren verbundenen Geräten oder per Sprachsteuerung
- Das automatische Einschalten kann geplant und es kann eine Verbindung mit anderen intelligenten Geräten und Vorrichtungen für eine automatische Funktionsweise hergestellt werden

Spezifikationen

Betriebstemperatur:	-20 - 45 °C
Max. Radio Sendeleistung:	20 dBm
Antennengewinn:	3 dBi
Frequenzbereich:	2.400 - 2.4835 GHz
Farbwiedergabeindex (Ra):	80
Länge insgesamt:	108 mm
Farbtemperatur:	RGB + 2700 K
Durchmesser:	37 mm
Programming functions:	Switch On
Programming functions:	Switch Off
Programming functions:	Switch On with Time Delay
Programming functions:	Switch Off with Time Delay
Programming functions:	Dimmable
App erhältlich für:	Android™ & iOS
Kompatibel mit smarthome:	Nedis® SmartLife
Eingangsspannung:	230 VAC 50 Hz
Nennlichtstrom:	350 lm
Nennlebensdauer der Leuchte:	25000 h
Wattzahl:	4.5 W
Leuchtenform:	Kerze
Energieverbrauch pro 1000h:	4.5 kWh
Äquivalent in Watt:	35 W
Wireless-Technologien:	Wi-Fi
Sockel:	E14
Lichtfarbe:	RGB
Lichtfarbe:	Dimmbar weiss

WLAN Smart LED-Lampe | Vollfarbig und warmweiß | E14

Lichtfarbe:

Warmweiss

Verpackungsinhalt

Smart bulb
Quick start guide