

WLAN-Smart-Steckdosenleiste | 3x Schuko Typ F | 4x USB | 16 A

A

Allgemeine Informationen

Diese Steckdosenleiste wird direkt mit Ihrem WLAN-Router verbunden und ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung und Zeitplanung von drei Geräten.

Die einfache Einrichtung ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte ein- oder ausschalten und mit Ihrem Smartphone Zeitpläne dafür zu erstellen. Mit Amazon Alexa und Google Home können Sie sie auch über Ihre Stimme steuern.

Sie unterstützt einen Gesamtstrom von bis zu 3680 W (230 V/16 A) und kann als eigenständige Smart-Steckdose verwendet oder mit anderen Nedis® SmartLife-Produkten kombiniert werden, um Ihr Smart-Home zu schaffen.

Informationen zu Nedis® SmartLife

Entdecken Sie eine breite und stetig wachsende Produktpalette – wie Glühlampen, Schalter, Steckdosen, Sensoren und Kameras – die alle über eine benutzerfreundliche und intuitive App gesteuert werden können. Mit den von Amazon Alexa und Google Home unterstützten Sprachsteuerungsfunktionen und nicht mehr als Ihrem bestehenden WLAN-Netzwerk ist dies das leicht gemachte vernetzte Smart-Home schlechthin. Ganz gleich, ob Sie eine einzelne Smart-Glühlampe oder eine einzige Steckdose suchen oder Ihr gesamtes Haus automatisieren möchten – entdecken Sie, wie zugänglich Smart-Technologie heute ist.

Produktdetails

- Einfache Einrichtung – direkte Verbindung mit Ihrem WLAN-Router
- Steuern Sie oder erstellen Sie Zeitpläne für die Steckdosenleiste - von Ihrem Smartphone aus
- Mit Amazon Alexa oder Google Home kompatibel - für die Sprachsteuerung von drei Geräten



Verkaufsinformationen

Ordercode: **WIFIP310FWT**
Artikelbeschreibung: WLAN-Smart-Steckdosenleiste | 3x Schuko Typ F | 4x USB | 16 A
Marke: Nedis



5 412810 271795

Menge	LxBxH (mm)	Gewicht
1	110x70x315	640 gr.
20	335x310x550	13900 gr.

WLAN-Smart-Steckdosenleiste | 3x Schuko Typ F | 4x USB | 16

A

Spezifikationen

Betriebstemperatur:	-10 - 40 °C
Socket design:	Schuko
Antennengewinn:	2.5 dBi
Max. Radio Sendeleistung:	20 dBm
Frequenzbereich:	2412 - 2484 MHz
Output currentAusgangsstrom	4 A (USB)
Uitgaande stroom :	16 A (total)
Kabellänge:	1.80 m
Max. output current per port:	2.4 A
App erhältlich für:	Android™ & iOS
Kompatibel mit smarthome:	Nedis® SmartLife
Eingangsspannung:	100 - 240 VAC 50 Hz
Farbe:	Weiss
Maximale Ausgangsleistung:	3680 W
Wireless-Technologien:	Wi-Fi
Stecker:	Schutzkontakt / Typ F (CEE 7/7)

Verpackungsinhalt

Smart-Steckdosenleiste
Kurzanleitung